


Exact



SV fi



WDE002906, WDE002924

WiFer

Schneider Electric



Trådlös tryckkn 1-k vit/ 2-k vit

Försättningar

Hämta **Wiser**-appen till din smartphone och installera **Wiser Gateway** för att konfigurera och styra Wiser-enheter.

Ytterligare systeminformation

Detaljerad produktinformation finns tillgänglig online i **systemets användarhandbok**: Skanna QR-koden eller följ länken.



https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

För din säkerhet

⚠️ ⚠️ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGE

En elinstallation får endast utföras av behörig installatör. Yrkesverksamma måste besitta ingående kunskaper inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till till flera elektriska enheter
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Beskrivning av produkten

1-kanals/2-kanals trådlös tryckknapp med fri placering med/utan installationsdosa (nedan kallad **enhet**) används för att styra en grupp med Zigbee-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Enheten kan konfigureras via Wiser-appen eller paras ihop med andra Wiser Zigbee-enheter.

Om du vill använda enheten i hemmet via Wiser-appen behöver du Wiser Gateway.

Paketinnehåll

- (A) Trådlös tryckkn 1-k vit / Trådlös tryckkn 2-k vit
- (B) Skruvar: 2 × ST Z.3 × 20 mm med plugg
- (C) Batteri
- (D) Självhäftande plattor
- (E) Självhäftande silverfolie
- (F) Installationsanvisningar

i Ramen och väggdosa ingår inte i paketet. De måste införskaffas av användaren.

Montera enheten

Sätta i batteriet

⚠️ ⚠️ VARNING

RISK FÖR KEMISK BRÄNN- ELLER FRÅTSKADA

Förvara batterier utom räckhåll för barn. Vid nedsväljning ska läkare omedelbart uppsökas. **Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarlig skada eller dödsfall.**

MEDDELANDE

SKADA PÅ UTRUSTNINGEN

Modulen är låst på fästplattan med fästhakar. Dra aldrig i modulen innan du skjuter den uppåt. **Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i skada på utrustningen.**

- 1 Ta bort modulen genom att skjuta den uppåt.
- 2 Vrid modulen 180° för att komma åt batteriets hölje.
- 3 Tryck på batteriets hölje.
- 4 Skjut batteriets hölje sidledes för att öppna.
- 5 Sätt in batteriet med plussymbolen (+) vänd utåt.
- 6 Säkra batteriets hölje.

i Batteriets hölje är försett med ett barnlåsskydd.

Montering med hjälp av skruvar

- (G) Fästplatta
- (H) Ram
- (I) Modul

- Använd monteringskruvar för användning på väggdosa, trä eller väggar.
- Det minsta avståndet till väggar/kanter ovanför och under enheten ska vara ca 7 mm.
- Använd självhäftande plattor på jämna ytor.
- Använd självhäftande plattor och självhäftande silverfolie på glasytor.
- När enheten monteras ska pilarna på fästplattan peka uppåt.

Observera: Installera inte enheten på en metallyta eftersom den påverkar enhetens trådlösa kommunikation och prestanda.

⚠️ ⚠️ FARA

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÄGE

När du installerar enheten på en väggdosa eller en befintlig kombination med strömbrytare och vägguttag ska du alltid isolera 230V-kablarna genom att klistra fast en självhäftande silverfolie på fästplattan.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

- 1 Klipp ut ett 55 × 55 mm stort stycke av den självhäftande silverfolien och klistra sedan fast den på fästplattans baksida.
- 2 Skruva fast fästplattan på väggdosa med skruvar.

- 3 Sätt in modulen i ramen framifrån och se till att den klickar på plats.
- 4 Montera enheten på fästplattan och se till att den är ordentligt fastsatt.

Montering med hjälp av självhäftande plattor

- Fäst de självhäftande plattorna på fästplattans baksida.
- Montera enheten på ytan.

Montering med självhäftande silverfolie

i Fäst de självhäftande plattorna på fästplattan.

- Klistra den självhäftande silverfolien jämnt på ytan och undvik att vecka folien.
- Montera enheten på den självhäftande silverfolien.

Byte av batteri

i Vid låg batterinivå (< 10%) blinkar statuslampan rött en gång när en tryckknapp trycks in.

- Ta inte bort modulen från ramen. Batteriet kan bytas ut när modulen och ramen är monterade.
- Destruera förbrukade batterier enligt gällande föreskrifter.

Ställa in enheten

Ansluta till Wiser Gateway

Tryck kort (<0,5s) på tryckknappen 3 gånger för att ansluta till ett tillgängligt Zigbee-nätverk. Statuslysdioden blinkar gult och blir sedan grön när anslutningen till Zigbee-nätverket har slutförts.

Återställa enheten

Tryck kort (<0,5s) på tryckknappen 3 gånger och tryck sedan på och håll in tryckknappen (>10s). Statuslampan blinkar rött. Släpp sedan tryckknappen. Statuslampan upphör att blinka när enheten har återställts.

Enheten startas om och blinkar grönt i några sekunder. Efter återställningen släcks lysdioden för att spara batteriet.

i När enheten har återställts raderas alla programmerings- och nätverksdata.

Felsökning

Se systemets användarhandbok.

Teknisk data

Batteri	CR2032
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (beroende på användningsförhållanden och batteriets kvalitet)
IP-klass	IP20
Frekvensområde	2405 - 2480 MHz
Max. överförd radio-frekvenseffekt	<10 mW
Räckvidd	100 m öppet utrymme
Driftstemperatur	-5 °C till 45 °C
Relativ luftfuktighet	10 % till 95 %
Certifiering	Zigbee 3.0

i Destruera apparaten separerat från hushållsavfall och på en officiell samlingsplats. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.

Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Zigbee Alliance.
- Apple® and App Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

Andra registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkringen om överensstämmelse

Härmed försäkras Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkringen om överensstämmelse kan laddas ned på se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservicecentret i ditt land om du har några tekniska frågor. se.com/contact

