

Programmering av kodlås till Magic 600/1000



1. Ange valfri kod(2-6 siffror) och håll nere "nyckelknappen" intryckt tills den gröna lysdioden slutar blinka.
2. På baksidan av motorn finns det tre knappar. Tryck in de två yttersta knapparna samtidigt en gång (ca 1 sek), tills ett F visas i displayen bredvid knapparna(Om du har en Magic 1000 så visas F0 i displayen)
3. Tryck in din kod på kodlåset igen och tryck en gång på "nyckelknappen". (Detta moment måste göras inom 5-6 sekunder efter att du tryckt in knapparna på motorn.
4. Avvakta ca 1 minut innan du testar att kodlåset fungerar.
5. För att öppna porten med kodlåset, tryck din personliga kod och avsluta med "nyckelknappen"

Reset av kodlåset

1. Men manualen följer det med en UNIK kod som man behöver för att göra en reset av kodlåset.
2. Tryck in den unika koden och håll inne "nyckelknappen" tills lysdioden slutar att blinka.
3. Nu kan man programmera kodlåset enligt ovan.

